








取付けと接続方式			表面形			
			溶ダレス端子	線押え端子 (電線直付け・圧着端子両用)	圧着端子用	バー端子用
外 観						
サーキットブレーカ	漏電ブレーカ	ノントリップスイッチ				
CB32X・32VJ CB31SJA CB32SJA	GP31CJ・32CJ GN32CJ GP31S・32 GN32・33 GP38N・38SN	—	○			
NX51A・52A NX52D NX51GA・52GA	GX52A	NT52XA		◎		
NE52C・53C・53M NK58N	GE52C・53C・53WC GK58N・58WN GK53WN	NT32・33		◎ (GK58WN・53WN は除く)	◎ (GK58WN・ 53WNのみ)	
NE52A・53A NE53GA NE58NA・58NA-GT	GE52A・53A GE58NA	NT52A・53A		◎		
NE62C・63C NK68N	GE62C・63C GK68N・68WN GK63WN	—			◎	
NE62A・63A NE68NA・68NA-GT	GE62A・63A GE68NA	NT62A・63A			◎	
NE102CA・103CA NK108NA NK108WNA	GE102CA・103CA GK108NA・108WNA GK103WN	—			◎	
NE102A・103A NE103GA NE108NA・108NA-GT	GE102A・103A GE108NA GE103NA	NT102A・103A			◎	
NE152A・153A NE153GA NE158NA・158NA-GT	GE152A・153A GE158NA GE153NA	—			◎	
NE222・223 NE223GA NE228NA・228NA-GT	GE223 GE228NA GE223NA	NT222・223			◎	
NE252・253 NE258NA・258NA-GT	GE253 GE258NA	—			◎	
NE402A・403A・403GA NE408NA・408NA-GT	GE403A GE408NA・403NA	NT403A				◎
NE603Y・803Y	GE603Y・803Y	—				◎
NE52SA・53SA・54SA	—	—		◎ (NE54SAは除く)	◎ (NE54SAのみ)	
NE102SA・103SA NE104SA	—	—			◎	
NE223SA・224SA	—	—			◎	
NE403SA・404SA	—	—				◎
NE603SA・604SA	—	—				◎
NE803SA NE1003SA NE1253SA	—	—				◎

◎：接続方式および取付けの種類 ○：ご指定により製作します。 △：別売部品を購入いただければお客様で◎印製品より改造できます。

※1. IECレールに取付けの際にはレールホルダ(102頁)が必要となります。別途ご用命ください。また、CB32X・CB31SJA・32SJA・GP31S・32, GN32・33, GP38N・38SNには取付けできません。

※2. IECレールに取付けの際にはレールホルダセット(102頁)が必要となります。別途ご用命ください。

※3. GK53WN・63WNはIECレール、協約形取付け台に取付けできません。

裏面形		埋込形		IEC35mm レール取付け	協約形取付台
丸スタッド	バースタッド	丸スタッド	バースタッド		
					
				△※1	
				△※2	◎
				◎※3 (GK53WNIは除く)	◎※3 (GK53WNIは除く)
○ △		○ △ (NE58NA-GTは除く)			
				◎※3 (GK63WNIは除く)	◎※3 (GK63WNIは除く)
○ △		○ △ (NE68NA-GTは除く)			
				◎	◎
○ △		○ △ (NE108NA-GTは除く)			
	○ △		○ △ (NE228NA-GTは除く)		
	○ △		○ △ (NE408NA-GTは除く)		
	○		○		
○ (NE54SAは除く)	○ (NE54SAのみ)	○ (NE54SAは除く)	○ (NE54SAのみ)		
	○		○		
	○		○		
	○		○		
	○		○		