

他社搭載用プラグインユニット 単品販売について

他社搭載用プラグインユニットを単品販売いたします。

ご注意

- ① 搭載可能機種以外のブレーカの取り付けは行わないでください。
取り付けの場合、事故や火災の原因となります。
■日東工業ブレーカ用のユニットとは異なりますのでご注意ください。
- ② i plug、i plug-sは当社製内装ユニットへの取付専用です。
他社製内装ユニットなどに取付けた場合、感電、火災の原因となります。
- ③ 無断で修理・改造などしたことにより生じた事故、および交換の
接続不良に伴う事故については、一切責任を負いません。
その他、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



機種一覧

■i plug 機種一覧

【三菱電機株式会社製ブレーカ】 (注1)

納期区分	品名記号	搭載可能機種				端子カバー (推奨)(注5)
		AF	極数	サーキットブレーカ ブレーカ形式	漏電ブレーカ ブレーカ形式	
ⓐ	NA9063MPL	50	3P	NF63CV・NF63SV NF63ZCV・NF63ZSV (注4)	NV63CV NV63SV (注4)	TCL-05SV3
	NA9063MPH	60 63				
	NA9153MPL	100	3P	NF125CV・NF125SV NF125ZCV・NF125ZSV	NV125CV NV125SV	TCL-1SV3 (注6)
	NA9153MPH	125				
	NA9253MPL	225	3P	NF250CV・NF250SV NF250ZCV・NF250ZSV NF250ZEV (注2)	NV250CV NV250SV (注2)	TCL-2SV3
	NA9253MPH	250 (注3)				
	NA9403MPH	400	3P	NF400CW・NF400SW NF400SEW・NF400ZCW NF400ZSW・NF400ZEW	NV400CW NV400SW NV400SEW	BTC-4SW3

ⓐ 受注品

(注1) ブレーカの仕様および特性については、必ずメーカーのカタログにて確認してください。

(注2) 定格電流250AはPHタイプのみ搭載可能でPLタイプは搭載不可です。

(注3) 三菱ブレーカを搭載したプラグインユニット225AF PLタイプは400A用幹線バー(t10×25)への取り付けは不可です。800A用幹線バー(t10×50)以上への取り付けは可能です。

(注4) 定格電流60A以上は搭載不可です。

(注5) 端子カバーはお客様にてご用意をお願いいたします。

(注6) PLタイプの場合、プラグインユニット固定ねじと端子カバーが接触するため、端子カバーの切削加工が必要です。

【富士電機機器制御株式会社製ブレーカ】 (注1)

納期 区分	品名記号	搭載可能機種				端子カバー (推奨) (注5)
		AF	極数	サーキットブレーカ	漏電ブレーカ	
				ブレーカ形式	ブレーカ形式	
受	NA9063CFPL	50	3P	BW50AFC	EW50AFC	BW9BTAA-L3
	NA9063CFPH					
	NA9103CFPL	100	3P	BW100AFC	EW100AFC	BW9BTAA-L3
	NA9103CFPH					
	NA9102FPL	100	2P	BW125JAG	-	BW9BTCA-L2
	NA9102FPH					
	NA9063FPL	50	3P	BW50AAG BW50EAG BW50SAG BW50RAG	EW50AAG EW50EAG EW50SAG EW50RAG	BW9BTAA-L3
	NA9063FPH					
	NA9103FPL	63 100	3P	BW63EAG BW63SAG BW63RAG BW100AAG BW100EAG (注4)	EW63EAG EW63SAG EW63RAG EW100AAG EW100EAG (注4)	BW9BTAA-L3
	NA9103FPH					
	NA9153FPL	100	3P	BW125JAG BW125RAG (注2)	EW125JAG EW125RAG (注2)	BW9BTCA-L3
	NA9153FPH					
	NA9253FPL	225	3P	BW250EAG BW250JAG BW250RAG (注3)	EW250EAG EW250JAG EW250RAG (注3)	BW9BTGA-L3
	NA9253FPH					
	NA9403FPH	400	3P	BW400EAG BW400SAG BW400RAG	EW400EAG EW400SAG EW400RAG	付属部品

受 受注品

(注1) ブレーカの仕様および特性については、必ずメーカーのカタログにて確認してください。

(注2) 定格電流125Aは搭載不可です。

(注3) 定格電流250Aは搭載不可です。

(注4) 定格電流50Aは搭載不可です。

(注5) 端子カバーはお客様にてご用意をお願いいたします。

■ i plug-s 機種一覧

【三菱電機株式会社製・富士電機機器制御株式会社製ブレーカ】 (注1)

納期 区分	品名記号	搭載可能機種				
		AF	極数	メーカー名	サーキットブレーカ	漏電ブレーカ
					ブレーカ形式	ブレーカ形式
受	NA9062AMPS	30 50	2P	三菱電機製	NF30-KC NF50-KC	NV50-KC
				富士電機製	BW50AFC	EW50AFC
	NA9063AMPS	30 50	3P	三菱電機製	NF30-KC NF50-KC	NV50-KC
				富士電機製	BW50AFC	EW50AFC
	NA9103AMPS	100	3P	三菱電機製	NF100-KC	NV100-KC
				富士電機製	BW100AFC	EW100AFC

受 受注品

(注1) ブレーカの仕様および特性については、必ずメーカーのカタログにて確認してください。

発売時期

2022年4月下旬