

技術資料

■既設ホーム分電盤用 代替主幹漏電ブレーカのご案内

「主幹漏電ブレーカ」の形式番号より代替ブレーカ(現行ブレーカ)をご確認ください。

ホーム分電盤

スタンダード

創蓄エネ対応

対オール電化

対感震ブレーカー

特定用途別

ユニット追加

スチール製

オ組合替シ仕様

技術資料

主幹30AF/30A

製造年	ブレーカ形式番号	現行ブレーカとの交換	
1979年～1982年	2P : GBP32(S), GBN32(S) 3P : GBP38, GBN33	—	×
1983年～1992年	2P : GBP32K, GBN32K 3P : GBP38K・38N(-R), GBN33K・38N-R	JIS 互換性形	○
1993年～2007年	2P : GBP32K, GBN32K, GP32W 3P : GBP38NJ(-R), GBN38NJ-R, GP38WN(-R)	JIS 互換性形	○
2008年～現在	2P : GP31S, GP32 3P : GP38SN	JIS 互換性形	○

〔注意〕 主幹30A JIS互換性形漏電ブレーカは品名により外形寸法に多少の違いがあるため、パネルカットに干渉する場合がございますのでご了承ください。
取付寸法・端子寸法につきましては互換性がありますので代替ブレーカとしてご使用いただけます。

主幹50AF/30A～50A・60A

製造年	ブレーカ形式番号	現行ブレーカとの交換	
1979年～1986年	GBC53・GBE63, GBC58・68, GBP53・73, GBP58・78	—	×
1987年～1993年	GBP58N・78N, GBE58N・68N, GBE58CN・68CN	—	×
1994年～現在	GK58N・68N, GK58WN・68WN	JIS 協約形	○

主幹75A

製造年	ブレーカ形式番号	現行ブレーカとの交換	
1979年～1986年	GBC73, GBP73, GBP78	—	×
1987年～1991年	GBP78N	—	×
1992年～2006年	GBK108N, GK108(W)N	JIS 協約形	○
2007年～現在	GK108WNA	JIS 協約形	○

主幹100A

製造年	ブレーカ形式番号	現行ブレーカとの交換	
1979年～1986年	GBE123, GBE103	—	×
1987年～1991年	GBE108N	—	×
1992年～2006年	GBK108N, GK108(W)N	JIS 協約形	○
2007年～現在	GK108WNA	JIS 協約形	○

(備考) ○ : 交換可

× : 交換不可(現行の分電盤に代替えをお願いします。)

〔注意〕 ホーム分電盤が設置後交換推奨時期の13年を超えている場合はホーム分電盤の更新をお奨めします。ブレーカを交換する際は安全を十分に確保の上作業してください。